



## 网络连接



- A: 视频输入
- B: 状态
- C: 广播/录制
- D: 错误
- E: 菜单摇杆
- F: 传输摇杆
- G: 交流输入
- H: 以太网端口
- I: SDI输入
- J: SDI输出
- K: 无线天线
- L: 扩音器音频输入
- M: 耳机音频输出
- N: USB口

### 传输摇杆:

- ◀▶: 选择传输/录制提示
- (按钮) 返回主状态界面, 开始/停止录制和广播

### 菜单摇杆:

- ▲,▼: 选择菜单项目、更改主屏上的状态界面、选择字符
- ◀: 返回至上一层菜单
- ▶, (按钮) 确认选择, 打开所选菜单

### 登录Slice的网页用户界面

用户名: admin  
密码: admin

## 电源与连接

1

- 1 在电源输入端 (G) 连接交流电源。通过带螺纹的RP-SMA接口 (K) 连接无线天线。
- 2 通过10/100以太网端口 (H) 将Slice接入网络。
- 3 将视频来源的SDI输出连接到Slice的HD-SDI输入端 (I)。



### 方式 A: 主模式: 将Slice连接到另一台设备

Slice默认为主模式, 可创建并公布自己的网络名称 (SSID)。无需其他网络设备就可以直接将电脑、解码器或者移动设备接入网络。

1. 打开电脑或iOS设备上的无线网络。
2. 从您所在区域的WiFi设备列表中选择Slice并连接。



### 方式 B: 基础设施模式: 在当前网络中添加Slice。

在基础设施模式下, Slice通过无线接入点或者以太网端口连接到当前网络。基础设施模式能让Slice连接网络上的所有设备, 这也是数据传输到网络所必需的。利用无线接入点可以大幅改善无线范围。

#### 将Slice连接到当前的无线网络:


1. 按下 ▶ 或 • 进入主菜单。
- 按下 ▼ 选择网络设定, 按下 ▶ 进入该菜单。



3. 选择模式, 然后选择基础设施。设置无线模式。




5. 选择想要连接的网络 (\*图标表示安全网络), 最右边的数字为信号强度。



7. 选择是保存新的网络设置。



2. 选择配置



4. 在WiFi配置菜单中选择扫描。



6. 出现提示后, 输入网络密码。通过 ▲ ▼ 键选择字符, ◀ ▶ 键选择位置, 按下 • 确认。按下 • 取消



8. 配置完成后, 可以在网络设定菜单内选择状态查看网络状态。



## 传输 (登录网络用户界面: 用户名: admin 密码: admin)

### 方式 A: 从Slice传输至网络

在Slice的传输设置页面配置Slice, 以便进行网络传输。

1. 点击TeraCentral中的配置开启Slice的配置页面。
2. 如果出现向导程序, 点击跳过设定向导, 然后登录到Slice的网络用户界面 (用户: admin, 密码: admin)。导入视频设置→传输设置。



### RTMP传输:

1. 选择RTMP为传输模式。
2. 输入服务器URL。根据不同的目的地 (本地服务器或CDN), URL类似rtmp://server.address:1935/live。URL随传输供应商而变, 可在Teradek支持上查询以获取正确的地址。服务器URL常常随附FMLE说明书或者包含在可下载的XML文件中。
3. 输入传输名称。名称也是因平台不同而不同, 但应该能通过服务器URL找到。
4. 选择启用或禁用自动开启广播。若启用, Slice将在开机后尝试启动广播。
5. 点击应用。点击传输设置页面上的开启广播或按下Slice的传输摇杆启动/关闭传输。
6. 更多详情请查看参考指南。



### 实时传输

1. 在传输模式下, 选择实时传输 (实时网络传输)。
2. 输入实时传输的用户名、密码和频道简称。点击核实登录检查Slice是否能连接实时传输以及登录信息是否正确。注意: 频道简称要区分大小写。
3. 点击应用。点击传输设置页面上的开启广播或按下Slice的传输摇杆启动/关闭传输。



### 方式 B: 通过iOS设备和TeraCentral进行本地监控

1. 在iTunes苹果商店下载TeraCentral。
2. 打开WiFi设置并连接到Slice的网络 (详情请查看第2节)。



3. 打开TeraCentral应用, 可以看到Slice的传输视频列表。



4. 点击播放按钮打开视频。




### 方式 C: 解码器设定: 将现场视频输出到监视器或交换机。

选择要查看的视频流:

1. 通过Main Menu进入菜单。选择解码器设定。



2. 选择自动。



3. 选择要查看的视频, 弹出提示后确认设置。



更改输出格式:

1. 进入菜单, 选择输出设定。



2. 在相应菜单内调整输出分辨率和音频设置。

